

Dokumentation

Installationsanleitung ecantore Soundmodul mit LD-System Maui 11 V 1.2

Anschlussbeispiel:
2x Maui 11 G2 (Stereo)



Titel	ecantore mit Maui	Version	V 1.2	
Erstellt am	24.03.2022			
Von	S. Renkens	Status:		
Pfad	Anleitung ecantore SM_Maui11_V1.2.doc			

Renkens Orgel- und Kirchenelektronik		T: +49 (0)2405 40 66 588 F: +49 (0)2405 40 66 589	
Im Spring 6			
52146 Würselen		www.ecantore.de	

Ergänze Anleitung zur Installation an eine Lautsprechersäule

Bitte stellen Sie die Lautsprechersäule und das ecantore-System wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben auf.

- 1) Schließen Sie den Audio-Ausgang des ecantore mit dem beiliegenden Audiokabel an die Lautsprecherbox an.
LD System Maui 11G2 W: **LINE IN** Chinch Eingang

Im **Stereobetrieb** mit zwei Boxen (sonst weiter mit Monobetrieb)

- a. Verbinden das mitgelieferte XLR / Kaltgerätekabel auf der Seite an der Das ecantore ist mit System und auf der anderen Seite mit dem Line In „L“
- b. Verbinden Sie das Kaltgerätekabel (230V) mit der 2. Boxen
- c. Stellen Sie auf der 2. Box das **Line-IN Level** auf Maximum
- d. Drücken Sie auf beiden Boxen oben die Systemknopf bis die **Stereo LED** leuchtet.

Im **Monobetrieb** mit nur einer Box

- a. Drücken Sie auf der Box oben die Systemknopf bis die **Mono LED** leuchtet.
- 2) Drehen Sie die Regler für „**MAIN Level**“ und „**SUB Level**“ an beiden Boxen auf eine mittlere Lautstärke.
 - 3) Drehen Sie den Regler für **LINE Level** nur an der Box an der das ecantore angeschlossen ist auf leise (nach links).
 - 4) Schalten Sie ecantore und beide Boxen ein Sie können auch alle 3 Geräte über eine geeignete Mehrfachsteckdose gleichzeitig (ein/aus) schalten.
 - 5) Probieren Sie ein Lied anzuspielden und justieren Sie die Lautstärke **NUR** am **LINE Level Regler** nach Ihren Wünschen.
Falls die Gesamtlautstärke nicht ausreicht können Sie am **MAIN Level** an beiden Boxen die Lautstärke gleichmäßig verändern.
Wenn der Bass des Orgelklangs zu laut oder zu leise ist, können Sie die über den „**BASS Level**“ Regler anpassen.

Wenn Sie unsicher sind oder weitere Fragen haben, können sie sich gerne melden!